

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2022
மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை 2022
Third Term Test 2022

11 ශ්‍රේණිය
தரம் 11
Grade 11

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - I
தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் I
Information and Communication Technology - I

පැය 1 යි
1 மணித்தியாலயம்
1 hour

සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

(1). පරිගණකයද පද්ධතියකි. එහි කාර්යය භාරය පහත පරිදි වේ. හිස්තැනට අදාළ වචනය අඩංගු පිළිතුර තෝරන්න.

එහි ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේA..... ලබා ගැනීමත් ඒවාB..... හාC....., අවශ්‍ය වූ විටD....., ලබා දීමත් වේ.

- | | | | |
|---------------|-------------|--------------|------------|
| 1. A - සැකසීම | B- ආදාන | C- ප්‍රතිදාන | D- තොරතුරු |
| 2. A- ආදාන | B-ප්‍රතිදාන | C -තොරතුරු | D- සැකසීම |
| 3. A- දත්ත | B- සැකසීම | C- සුරැකීම | D- තොරතුරු |
| 4. A- තොරතුරු | B- දත්ත | C- සුරැකීම | D- පද්ධති |

(2). QR කේතය ආදානය කිරීමේදී එහි ආදාන උපාංගය වන්නේ,

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. සුහුරු ජංගම දුරකථනය | 2. සුහුරු ජංගම දුරකථනයේ කැමරාව |
| 3. සුහුරු ජංගම දුරකථනයේ තිරය | 4. යතුරු පැනලය |

(3). තොරතුරුක වටිනාකම රැකගැනීමට අදාළ නොවන ලක්ෂණය වන්නේ,

- | | | | |
|------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 1. අදාළ බව | 2. කාලීන බව | 3. අංගසම්පූර්ණ බව | 4. අධික වටිනාකම |
|------------|-------------|-------------------|-----------------|

(4). නිවාසවල ජල බිල්පත් කියවීමේදී ලබා දෙන විස්තරය යන ක්‍රියාව අයත් රාජ්‍ය සේවාව හා බිල්පත සැකසීමේ ක්‍රමය වන්නේ,

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1 .G2C, කාණ්ඩ සැකසීම | 2. G2E, කාණ්ඩ සැකසීම |
| 3. G2C, මාර්ගගත සැකසීම | 4. G2E, තත්‍යකාල සැකසීම |

(5). e - බැංකු සේවය ලබා ගැනීමේ වාසියක් නොවන්නේ,

1. තතුබැමකට ලක්විය හැකිවීම
2. පහසු ස්ථානයක සිට ගිණුම් පරීක්ෂා කිරීමේ හැකියාව
3. දුරකථනයෙන් බිල්පත් ගෙවීමේ හැකියාව
4. බැංකු අතර මුදල් හුවමාරු කිරීමේ හැකියාව

(6). Windows මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ ඇත්තේ චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණතක්ය.චිත්‍රක පරිශීලක අතුරු මුහුණත භාවිතයට පැමිණි පරිගණක පරම්පරාව වන්නේ,

- | | | | |
|---------|---------|---------|-----------|
| 1. පළමු | 2. දෙවන | 3. තෙවන | 4. සිව්වන |
|---------|---------|---------|-----------|

(7). රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක් සවිකිරීමේ හැකියාව ඇති ඉහළ ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් ප්‍රතිදාන ලබාගත හැකි කෙටෙතියක් වන්නේ,




1

2

3

4

(8). මෙම රූපසටහනේ දැක්වෙන්නේ මොඩම් උපකරණයේ ක්‍රියාවයි.



එහි මූර්ජනය (modulation) හා විමූර්ජනය (demodulation) ලෙස පිළිවෙලින් හඳුන්වන්නේ,

1. ප්‍රතිසම තරංග අංකිත සංඥා බවට හැරවීම
2. අංකිත සංඥා ප්‍රතිසම තරංග බවට හැරවීම
3. අංකිත සංඥා ප්‍රතිසම තරංග කිරීමත් ප්‍රතිසම තරංග අංකිත සංඥා බවට පත්කිරීම
4. ප්‍රතිසම තරංග අංකිත සංඥා බවට පත් කිරීමත් අංකිත සංඥා ප්‍රතිසම තරංග බවට පත් කිරීමත්ය.

(9). ප්‍රවේශවීමේ වේගය වැඩිම හා ධාරිතාවය අඩුම තාවකාලික මතකයකි,

1. මතක රෙජිස්තරය (REGISTER)
2. වාරක මතකය (CACHE)
3. සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකය (RAM)
4. පඨන මාත්‍ර මතකය (ROM)



(10). 35_{10} යන සංඛ්‍යාවට තුල්‍ය නොවන සංඛ්‍යාව වන්නේ,

1. 100011_2
2. 23_8
3. 23_{16}
4. 43_8


(11). කහ පාටට අදාළ R -225 G -255 B - 0 නම් එහි ඡඩ්දශමය කේතය වන්නේ,

1. 00FF00
2. FFFFFFFF
3. FFFF00
4. 000000

(12). ද්වාරයට තුල්‍ය නොවන ද්වාරයකි,




1



2




3




4


(13). $AB + \bar{C}$ සඳහා තුල්‍ය වන රූපසටහන වන්නේ,




1



2



3



4

- (14). පරිගණකය පණගැන්වීමට අදාළ නොවන වැඩසටහනකි,
1. POST 2. BIOS 3. BOOT STRAP LOADER 4. CMOS

- (15). වර්තමාන WINDOWS මෙහෙයුම් පද්ධතිවල ගොනු කළමනාකරණ පද්ධතිය වන්නේ,
1. NTFS 2. FAT32 3. FAT 16 4. FAT

- (16). මෙම නිරූපක සලකන්න.



A



B



C



D

අවලංගු කරන ලද ක්‍රියාවක් නැවත ලබා ගැනීමට උපකාර වන නිරූපකය වන්නේ,

1. A 2. B 3. C 4. D

- (17). වදන් සැකසීමේ මෘදුකාංගයකින් සකස් කරන ලද ලේඛනයක සෝදුපත් ගැලපීම භාවිතා කළ හැකි ක්‍රමවේදයක් වන්නේ,
1. වචන සෙවීම හා වෙනත් වචන ඒ වෙනුවට ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම
2. තීරු වෙන් කිරීම
3. නව ලේඛනයක් ලබා ගැනීම
4. තැපැල් මුසුව භාවිතය

මෙම සටහන අනුව 18, 19, 20 ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සපයන්න.

	A	B	C	D	E
1	7	3	4	2	
2	3	1	9	4	
3	6		4	8	
4					

- (18). = sum(A1,C3,D2) පිළිතුර වන්නේ,
1. 10 2. 12 3. 14 4. 15
- (19). = max(B1:D3) පිළිතුර වන්නේ,
1. 9 2. 4 3. 8 4. 7
- (20). A3:D3 දක්වා පරාසයේ අගය අඩංගු කෝෂ ගණන සෙවීමට අදාළ ශ්‍රිතය වන්නේ
1. if 2. sum 3. count 4. Avg
- (21). e - සමර්පණයක් සම්බන්ධව පහත කරුණු සලකා බලන්න.

- A. කඳාවෙන් කඳාවට ගමන් කිරීමට ක්‍රියාකාරී බොත්තම් යෙදිය හැක.
B. e සමර්පණයක් අත් පත්‍රිකාවක් ආකාරයට මුද්‍රණය කළ හැක.
C. e සමර්පණයක ශීර්ෂකය(header) පාදකය(footer) යෙදිය නොහැක.

සත්‍ය වන්නේ,

1. A හා B පමණි 2. A හා C පමණි 3. B හා C පමණි 4. A,B,C සියල්ලම

පහත දත්ත පාදකයට අදාළව අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

Stu_No	Name
001	Amila
002	Hiruni
003	Pamila
004	Sanduni

Student Table

Sport_ID	Name
S11	Cricket
S12	Tennis
S13	Volleyball
S14	Carom

Sport Table

Stu_No	Sport_ID	Year
001	S11	2017
004	S12	2018
003	S11	2017
004	S14	2018

Student_Sport Table

(22). මෙහි ආගන්තුක යතුරක් වන්නේ,

1. student වගුවෙහි Stu_No කේතය
2. sport වගුවෙහි Sport_ID කේතය
3. Student_Sport වගුවෙහි Sport_ID කේතය
4. Student_Sport වගුවෙහි Stu_No + Sport_ID කේතය

(23). Student_Sport වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර විය හැක්කේ,

1. Stu_No + Sport_ID
2. Stu_No
3. Sport_ID
4. Year


(24). මෙහි Student Table හා Sport Table වගු අතර ගණනයනාවය කුමක්ද?

1. ඒක - ඒක
2. ඒක-බහු
3. බහු- බහු
4. 4 : 3

(25). ක්‍රමලේඛ ලිවීමේදී භාවිතා වන භාෂා පරිවර්තකයක් නොවන්නේ,

1. සම්පාදකය
2. අර්ථවිනාශකය
3. ඇසෙම්බලර්
4. පටිපාටිය

පහත ගැලීම් සටහන අනුව පිළිතුරු සපයන්න.



(26). මෙහි N සඳහා 19 ඇතුළත් කළේ නම් ලැබෙන වර්ණය වන්නේ,

1. red
2. blue
3. green
4. Yellow

(27). මෙම ගැලීම් සටහනේ ඇති පාලන ව්‍යුහය වන්නේ,

1. අනුක්‍රමය පමණි
2. පුනර්කරණය පමණි
3. පුනර්කරණය හා සරල තේරීම
4. අනුක්‍රමය හා සරල තේරීම

(28). X=15

REPEAT

DISPLAY X

X=X-3

UNTIL X< 5

මෙම ව්‍යාප්තියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වන්නේ,

1. 15,12,9,6
2. 15,12,9,6,3
3. 3,6,9,12
4. 6,9,12,15

(29). $(N+2) \div 2^3$ මෙහි N සඳහා 10 ඇතුළත් කළ විට ලැබෙන පිළිතුර වන්නේ,

1. 8
2. 1
3. 1.25
4. 18

days :

3	5	7		9		6	8
---	---	---	--	---	--	---	---

මෙම දින අරාථ සම්බන්ධකොට ගෙන 30,31 ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.

(30). මෙහි ඇති 7 යන අවයවයට අදාළ සුවිස කුමක්ද?

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

(31). days [1] + days [2] + days [4] හි අගය කුමක්ද?

1. 17
2. 15
3. 14
4. 21

(32). හානි නොවන පින්තූර ප්‍රවර්ගයක් වන්නේ,

1. JPEG
2. BMP
3. GIF
4. TIFF

(33). google docs හරහා යම් ලේඛනයක් සැකසීම හා සුරැකීම සම්බන්ධව අවාසියක් සඳහන් ප්‍රකාශනය වන්නේ,

1. යෙදුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකර ලබාගත හැකි සේවයකි.
2. මෘදුකාංග සඳහා යන වියදම් අඩු කර ගත හැකි ක්‍රමයකි.
3. නඩත්තු ගැටලු අවමවීමය.
4. අඩුවේග සම්බන්ධතා වලදී ක්‍රියාකාරීත්වය අඩුය.

(34). පහත ඒවායින් සයිබර් අපරාධ වර්ගයට අයත් නොවන්නේ,

1. අනවසරයෙන් පුද්ගලයින්ගේ ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීම
2. අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කර පුද්ගලයින් රැවටීම
3. පුද්ගලික ගිණුම් වෙත පිවිස පුද්ගලික තොරතුරු සොයා ගැනීම
4. අන්‍යයන් නිර්මාණය කර ඇති නිර්මාණ අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම

(35). HTML භාෂාවේ අර්ථ දැක්වීම් ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කිරීමට භාවිතා වන උසුලනය,

1. dl
2. tr
3. td
4. dt

(36).

■ **SRI LANKA** ලෙස හැඳින්වූ කිරීමට අදාළ උසුලන පමණක් අඩංගු වන පිළිතුර වන්නේ,

1. ul, u, b, li

2. ul,u,i,h1

3. ul,li, u,i

4. b,i,u,ol

(37). වෙබ් අඩවියකට මාධ්‍ය සම්පත් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් නොවිය යුතු කරුණක් වන්නේ,

1. හැකි පමණ සම්බන්ධතා (links) ඇතුළත් කිරීම අවම කිරීම
2. අනවශ්‍ය ශබ්ද ඉවත් කිරීම
3. ග්‍රාෆික සංකෝචනය කර දැක්වීම
4. හිමිකම් නීතියට අනුව මාධ්‍ය තෝරා ගැනීම

(38). ප්‍රබල මූරපදයක් සඳහා උදාහරණයකි,

1. abc123

2. Aa_@47cc

3. mawanella

4. 45Axyz

(39). පද්ධති පරීක්ෂාවට අදාළ නොවන්නේ,

1. කේතය පරීක්ෂා කිරීම
2. ක්‍රමලේඛ පිළිබඳ දැනුවත් අයෙක් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම
3. දත්ත පාදක ගොනු පිළිබඳව දැනුවත් අයෙක් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීම
4. ආදාන ලබාදී තමාට අවශ්‍ය ප්‍රතිදානය පමණක් ලබා ගැනීම

(40). IP ලිපිනයක් සඳහා සුදුසු නොවන්නේ පහත ලිපින වලින් කුමක් ද?

1. 64.0.0.0

2. 7.7.7.7

3. 156.255.255.255

4. 32.8.8.256

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
சபரகமுவ மாகாண கல்வித் திணைக்களம்
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2022
மூன்றாம் தவணைப் பரீட்சை 2022
Third Term Test 2022


11 ශ්‍රේණිය
தரம் 11
Grade 11

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II
தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் II
Information and Communication Technology - II


පැය 2 යි
2 மணித்தியாலயம்
2 Hours

පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව තවත් ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු සපයන්න.

- (1).1.1.මනුෂ්‍යයන්ගේ නිවසකට පැමිණ ඔහුගේ දුරකථනය භාවිතයෙන් නිවෙස් අංකය හා විදුලි මීටරයෙහි පාඨාංකය බිල් සැකසීමේ පද්ධතියට ඇතුළත් කර එම මාසය සඳහා බිල කෙටි පණිවිඩයක් මගින් නිවෙස් හිමියාගේ දුරකථනයට ලබාදේ. මෙහි ආදාන 2ක්, සැකසීමක්, ප්‍රතිදානයක් ලියා දක්වන්න.
- 1.2.පරිගණකයේ කායික්ෂමතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා උපයෝගීතා මෘදුකාංග යොදා ගන්නේ. උපයෝගීතා මෘදුකාංග 2 ක් සඳහන් කරන්න.
- 1.3.චිත්‍රක පරිශීලක අතුරුමුහුණතක ප්‍රධාන කොටස් හතර **WIMP** මගින් දැක්වේ.ඒවා මොනවාදැයි හඳුන්වන්න.
- 1.4.නියමු නොවන මාධ්‍ය පහත ආකාරයට වර්ගීකරණය කෙරේ. A හා B නම් කර භාවිතයක් ලියන්න.




- 1.5. මෙම රූපසටහනේ A B C D හඳුනාගන්න. ඒවායේ එක් කාර්යයක් බැගින් ලියන්න.



1.6. 11000111₂ යන්න අෂ්ටමය හා ඡඩ් දශමය කරන්න.

1.7. F සඳහා බුලීය ප්‍රකාශනය ලබා ගෙන සත්‍යතා වගුව ගොඩනගන්න.



```
1.8. Count :=1;
      begin
          for i:= 1 to 5 do
              Count := Count + 2;
              Writeln (Count);
          end.
```

මෙම pascal කේතයට අනුව ප්‍රතිදානය ලියන්න.

1.9. පහත 1 හා 2 තීරුවල ඇති වගන්ති අනුව 1 තීරුවේ ලේඛලය හා 2 තීරුවේ ලේඛලය ගලපන්න.

1


2

- A. ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර මාධ්‍යයකි
- B. ශ්‍රව්‍ය ගොනු ආකෘතියකි
- C. ශ්‍රව්‍ය සන්ධාර සංස්කරණ මාදුකාංගයකි
- D. නිර්මාණයට යොදා ගන්නා විඩියෝ දර්ශන පෙලගස්වනු ලබන කොටස


- P. Wave
- Q. MotionBox
- R. Time Line Stage
- S. MP3 DirectOut

1.10. පරිගණක දෘෂ්ටි සහලක්ෂණය නිසා ඇතිවිය හැකි සංකුලතාවයක් ලියන්න.
එය මගහරවා ගැනීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් ලියන්න.

(2). 2.1. a. ගොනුවලට ප්‍රවේශවන ක්‍රමයක් පහත රූපසටහනේ දැක්වේ. එය නම් කරන්න.



- b. ගොනුවක් තැන්පත් කිරීමේදී එයට අදාළ දත්ත ගණනාවක් පවත්වාගෙන යයි. ගොනුවලට අදාළ දත්ත දෙකක් ලියන්න.
- c. ගොනු හා ගොනු බහාලුම් වලට අදාළ මෙහෙයුම් 2 ක් ලියන්න.
- d. මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ප්‍රධාන කාර්යයභාරය ලියන්න.
- e. පහත ගොනුවලට අදාළව අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. දී ඇති ගොනු පහත ගොනු බහාලුමේ එම වර්ගයට අනුව ගබඩා කර ඇත.



පහත එක් එක් ගොනුවේ නම් හා එය ගබඩා කර ඇති ගොනු බහාලුමේ නම් ලියන්න.

Amaradewa.mp3

Report.docx

Programl.pas

Science.xlsx

2.2. යම් පද්ධති නිර්මාණ කණ්ඩායමක් විසින් යම් ආයතනයකට තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීමට භාර ගනියි. එම කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් A,B,C,D,E පස් දෙනෙකු සිටිති. පද්ධතියේ අතුරු මුහුණත් සකස් කිරීමට D භාරගන්නා ලදී. පද්ධතියේ අවශ්‍යතා සොයාගැනීම සඳහා මූලාකෘතියක් සකස්කර තොරතුරු එකතුකිරීමට B භාර ගනියි. යම් පරිගණක භාෂාවක් යොදා ගෙන කේතකරණය කිරීමට E භාරගනියි. ප්‍රතිදාන පිළිබඳ පරීක්ෂාකිරීමට හා කේතපරීක්ෂාව භාරගන්නා ලද්දේ A විසිනි. ආයතනයට පද්ධතිය හඳුන්වාදීම සහ දිගටම එය පවත්වාගෙන යාමේ කටයුත්ත භාර ගන්නා ලද්දේ C විසිනි.

එක් එක් පුද්ගලයා කරන ලද කාර්යය අයත් වන පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ පියවර සඳහන් කරන්න.

(3). භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හා විකිණීමට අදාළ පැතුරුම්පතක් පහත දැක්වේ.

	A	B	C	D
1	භාණ්ඩ ගැණුම් හා විකුණුම් විස්තරය			
2	භාණ්ඩ අංකය	එකක ගැණුම් මිල	එකක විකුණුම් මිල	ලාභය
3	B0001	Rs. 375.00	Rs. 412.50	Rs. 37.50
4	B0002	Rs. 450.00	Rs. 495.00	Rs. 45.00
5	B0003	Rs. 85.00	Rs. 93.50	Rs. 8.50
6	B0004	Rs. 820.00	Rs. 902.00	Rs. 82.00
7	B0005	Rs. 150.00	Rs. 165.00	Rs. 15.00
8			මුළු ලාභය	Rs. 188.00
9	ගැණුම් මිලට වඩා විකුණුම් මිල වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිශතය		10%	
10				

3.1. B0001 භාණ්ඩයේ විකුණුම් මිල සෙවීමට C3 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියන්න. (අනෙකුත් භාණ්ඩවල විකුණුම් මිල සෙවීමට මෙය භාවිතා කළ යුතු බව සලකන්න.)

3.2. B0001 භාණ්ඩයේ විකිණීමෙන් ලද ලාභය සෙවීමට D3 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු සූත්‍රය ලියන්න.

3.3. මුළු ලාභය සෙවීමට D8 කෝෂයට ඇතුළත් කළ යුතු ශ්‍රිතය ලියන්න.

3.4. ගැණුම් මිලට වඩා විකුණුම් මිල වැඩි කිරීමේ ප්‍රතිශතය 15% දක්වා වැඩි කළේ නම් අගය වෙනස් වන කෝෂ ලිපින සියල්ල ලියන්න.

3.5. භාණ්ඩ එකක ගැණුම් මිල හා එකක විකුණුම් මිල ඉදිරිපත් කිරීමට සුදුසු ප්‍රස්තාර වර්ග දෙකක නම් ලියන්න.

(4). පහත දැක්වෙන්නේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක ශිෂ්‍යයන් ,පාඨමාලා තෝරා ගැනීමට අදාළ වගු 3 කි. ඒ අනුව අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

ශිෂ්‍ය වගුව

StNo	StName	DOB
S1	Krishna	20/10/2001
S2	Amara	18/19/2002
S3	Pradeep	5/4/2001
S4	Rukshila	6/2/2021
S5	Asanka	2/7/2002

පාඨමාලා වගුව

Code	Name	Fees Rs
C001	IT	150000
C002	Account	200000
C003	Tec	275000
C004	English	125000
C005	Agriculture	200000
C006	Language	150000

තේරීම් වගුව

StNo	Code	period
S1	C001	1 year
S2	C002	1.5 year
S3	C001	1 year
S1	C002	1.5 year
S2	C006	2 year

- 4.1. එක් එක් වගුවල ප්‍රාථමික යතුරු වගු නාමය සමඟ ලියන්න.
- 4.2. ආගන්තුක යතුර ඇත්තේ කුමන වගුවේද? ඒවා වගු නාමය සමඟ ලියන්න.
- 4.3. Amara පාඨමාලා සඳහා ගෙවා ඇති මුළු මුදල කීය ද?
- 4.4. StNo , DOB , Fees , period යන ක්ෂේත්‍ර සඳහා සුදුසු දත්ත ප්‍රරූප ලියා දක්වන්න.
- 4.5. Rizana ශිෂ්‍යාව Language පාඨමාලාව සඳහා ඇතුළත් වන්නේ නම් යාවත්කාලීන කළයුතු වගු මොනවාද? ඒවා යාවත්කාලීන කර ලියන්න.
- (5).5.1. 1 හා 2 තීරුවල ඇති වගන්ති අනුව 1 තීරුවේ ලේඛලය හා 2 තීරුවේ ලේඛලය ගලපන්න.

1

E. අන්තර්ජාලය මෙහෙයවනු ලබයි
F. වෙබ් අඩවි හා දත්ත පාදක ගොනු සම්බන්ධ කිරීමට යොදා ගනී
G. නිදහස් වෙබ් Authoring tool එකකි
H. වෙබ් අඩවි උඩුගත කිරීමට යොදා ගනී

2

T. Php
U. FileZilla
V. නියමාවලි
W. CKeditor

- 5.2. පහත වෙබ් පිටුව සකස් කිරීමට අදාළ කේතය මෙහි ලබා දී ඇත. එහි හිස්තැනට සුදුසු උසුලන හා උපලක්ෂණ අදාළ අංකය සමඟ ලියා දක්වන්න.

← → ↻ ⓘ File C:/Users/User/Desktop... ☆ □ P ⋮

Types of processors

Generally the number of processors in a central processing unit is used to classify the CentralProcessing Unit. The following table shows examples of some Intel Central Processing Units with multiple processor units.



No of CPUs	Type
1	Single Core
2	Dual Core
4	Quad Core

```

<html>
  <1><Title> Processors </title></1>
  <body>
    <2><center>Types of processors</center></2>
    <3> Generally the number of processors in a central processing unit
      is used to classify the
      <4>CentralProcessing Unit.</4>
      The following table shows examples of some Intel Central
      Processing Units with multiple processor units.</3>
    <center>  </center>
    <center><10 5="1">
      <tr>
        <6>No of CPUs</6>
        <6>Type</6>
      </tr>

      <tr>
        <7>1</7>
        <7>Single Core</7>
      </tr>
      <tr>
        <7>2</7>
        <7>Dual Core</7>
      </tr>
      <tr>
        <7>4</7>
        <7>Quad Core</7>
      </tr>
    </10></center>
  </body>
</html>

```

ලැයිස්තුව

Table , h1, th , height , td, border, head , u, p , width


(6). 6.1.පහත වදන් සැකසුම් ලේඛනයෙහි හැඩගැන්වීම් වලට අදාළ අංකය නිරූපකයේ ලේඛනය සමඟ ලියන්න.

Use of number systems ← 1

Humans use computers for their everyday activities to make the tasks easier, more accurate and efficient, but computers are unable to understand the data and instruction provided in human languages. The computer understands **data and instructions** such as text, numbers, images and sound that are fed to the computer by humans, *as numbers*.

[Learn More](#)


Number system	Symbols	Base
Binary	0,1	2
Octal	0,1,2,3,4,5,6,7	8
Decimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	10
Hexadecimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F	16



6.2. විස්තරයට සුදුසු පදය ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලේඛනය සමඟ ලියන්න.

- සමර්පන මෘදුකාංගයකි
- සමර්පන කථාවක ඇතුළත් කල යුතු වාක්‍ය පේළි ගණනවේ.
- කථාවක ඇතුළත් කල යුතු අකුරුවල ප්‍රමාණයවේ.
- සමර්පනයේ ඇති සියළුම කථා කුඩාවට පෙන්වන්නේ..... මගිනි.
- එක් දෘශ්‍ය රාමුවක සිට තවත් දෘශ්‍ය රාමුවකට මාරුවීමටයොදා ගනී.
 - OPEN OFFICE , APPLE KEY NOTE , Slide Transitions (කථා සංක්‍රමණය), 32 pt, කථා සුබ්‍රෙසරය(slide sorter) , 6-9 ,සජීවීකරණය (Animation)

(7).7.1. ශිෂ්‍ය සමිතියක වාර්ෂික රැස්වීමේදී එහි සභාපතිත්වයට ශිෂ්‍යයින් දෙදෙනෙක් තරඟවදින ලදී. ඔවුන් දෙදෙනාට රතු හා නිල් වර්ණයෙන් නිරූපණය සඳහා පාට වෙන් කරන ලදී. ශිෂ්‍යයන් 500 ක් ගෙන් කැමැත්ත විමසා සභාපති තෝරා පත්කර ගනී. ඒ සඳහා සුදුසු ගැලීම් සටහනක් පහත ලබාදේ. එහි විස්තරයට සුදුසු පදය A,B,C,D,E ලේඛනය සමඟ ලියන්න.



7.2. පහත ව්‍යාප්තියට අදාළ ගැලීම් සටහන අඳින්න.

```
Begin
    Input age
    If age<18 then
        Display "Can't vote"
    Else
        Display "Can vote"
    Endif
End.
```

සබරගමුව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Sabaragamuwa Provincial Department of Education

තෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2022/2023
Third Term Test – 2022/2023

11 ශ්‍රේණිය
Grade 11

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - II
Information and Communication Technology - II

Answers

I Paper - Each question carries one mark.

Que. Nu.	Answer	Que. Nu.	Answer	Que. Nu.	Answer	Que. Nu.	Answer
(1)	3	(11)	2/ 3	(21)	1	(31)	4
(2)	2	(12)	4	(22)	3	(32)	3
(3)	4	(13)	2	(23)	1	(33)	4
(4)	1	(14)	4	(24)	3	(34)	4
(5)	1	(15)	1	(25)	4	(35)	1
(6)	4	(16)	2	(26)	4	(36)	3
(7)	2	(17)	1	(27)	4	(37)	1
(8)	3	(18)	4	(28)	1	(38)	2
(9)	1	(19)	1	(29)	///2 ALL	(39)	4
(10)	2	(20)	A/ 3	(30)	2	(40)	B/ 4

question (11) R value changed to 255.

- 1.1. Inputs - House Number, reading of the electricity **0.5 Marks**
 Process - මාසික බිල ගණනය කිරීම **calculating bill of that month 0.5 Marks**
 Output - text message **1 Marks**

1.2.

Antivirus.,File Management System,Disk Management tools.,Compression tools.,
 Disk cleanup tool.,File Management System.,Disk Defragmenter.,Backup
 utility. **2 Marks**

1.3. Window, Icon, Menu, pointer **2 Marks**

1.4. Radio waves, Infrared rays **2 Marks**

1.5. Switch/ Hub, Server, Printer, Router

1.6. 307_8 , $C7_{16}$ **s/h- connecting computers in the network 2 Marks**
ser-managing centralize sw 2 Marks
router-connecting net to intrnt

1.7. $\overline{AB} + C$

A	B	C	AB	$\overline{AB}$	$\overline{AB} + C$
0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

2 Marks

1.8. $8/5/8, 7/11$

2 Marks

1.9. C – Q, B – P, D – R, A – S

2 Marks

1.10. Redness of eyes, watery eyes, double vision

2 Marks

Taking a break every 30 minutes.

2.

2.1.

A. sequential access

1 Marks

B. Size of file, location where file is stored, date and time of file storage

1 Marks

C. Cut, Paste, Rename, Delete

1 Marks

D. Provide interface between user and hardware

1 Marks

E. Amaradewa.mp3 – Multimedia

1 Marks

Report .docs – Educational

Program1.pas – Programs

2.2

A - Solution testing and debugging

1 Marks

B - Identification of needs

1 Marks

C - System Setup and Maintenance

1 Marks

D - Planning the solution

1 Marks

E - Coding the solution

1 Marks

3.

3.1. $=B3 * C\$9$

2 Marks

3.2. $=C3 - B3$

2 Marks

3.3. $=\text{sum}(D3:D7)$

2 Marks

3.4. C3:C7, D3:D8

2 Marks

3.5. Circle graphs, line graphs

2 Marks

pie

A-S
B-P
C-Q
D-R

4.

4.1. Student Table - StNo Course Table - Code Selection Table - StNo+ Code

2 Marks

4.2. Selection Table - StNo , Code

2 Marks

4.3. Rs . 350000

2 Marks

4.4. StNo – Text , DOB - Date , Fees - currency , period – Number/Text

2 Marks

4.5. Student Table , Selection Table **2 Marks**

StNo	StName	DOB
S6	Rizana	-

StNo	Code		period
S6	C006		2 year

5.

5.1. E – V , F – T , G – W , H – U

4 Marks

5.2.

1 . head 2. h1 3. p 4. u 5. border 6. th 7. td 8. Width/ height

9. Width/ height 10. table **6 Marks**

6.

6.1.

1-P	2- D	3- Q	4 - J	5 - H	6 - I	7 - M	8 - N	9- S	10 - F
-----	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	--------

5 Marks

6.2.

A. APPLE KEYNOTE , B. 6-9 C. 32 pt D. slide sorter [E- Slide Transition](#)

6.3. slide sorter

5 Marks

7.

7.1.

A – 500 B – Yes C – Vote =Vblue ? D - Vred=Vred+1

E - Vreject=Vreject+1 **5 Marks**

7.2.

5 Marks

